

eoHub

Abilita la comunicazione bidirezionale tra le stazioni di ricarica di eGenius e il back office di eoCloud.

Connetti fino a 30 stazioni di ricarica eoGenius per abilitare la gestione remota, l'autenticazione e il pagamento di eoCloud con eoApp.



Installazione e garanzie

- Standard RS485 dalle stazioni di ricarica eoGenius & Ethernet allo switch/router

Intelligenza

- Modifica e applica le impostazioni da remoto tramite iCloud
- Gestisce il sistema Active Load Management (ALM)
- Connette fino a 30 eoGenius stazioni di ricarica ad un solo eoHub
- Aggiornamento remoto del firmware eoHub



Stazione di ricarica
eoGenius



gestione
Transformatore
con Active Load
Management



Semplice
connettore di
rete

eoHub

CODICE MODELLO	EH001
Descrizione	eoHub
DATI ELETTRICI	
Potenza disponibile	0.25A / 230VAC 50Hz
Collegamento alla rete	Presse standard EU
Protezione da picchi di corrente	Raccomandato collegamento in serie con fusibile da 3A
Dispersione di corrente	<2mA
Indicatore di stato	LED
DATA COMMUNICATIONS	
Alla stazione di ricarica	Raccomandato cavo da 600V Rated LSZH RS485. Per cavo > 25m necessaria una terminazione con resistore da 120Ω a ciascun polo del RS485 bus.
alla connessione internet	Cavo CAT5 Ethernet
CAPACITA'	
Numero di stazioni di ricarica collegabili	Fino a 30 eoGenius su un bus comune RS485.
DATI MECCANICI	
Dimensioni (H x W x D)	175mm x 125mm x 95mm
Peso	<1kg
Posizione di montaggio	Montaggio a parete (permanente)
Temperature di lavoro	-10°C to +50°C
Involucro esterno	ABS (UL94 HB Fire Rated), IK08
Protezione	IP30 (non adatto per esterni)
Finitura standard	Glasuirt 68 Line Paint, Argento (RAL 9006)
OPZIONI	
	Modem cellulare connesso tramite porta Ethernet Trasformatori di corrente split-core per la gestione attiva del carico, gamma di valori nominali / dimensioni disponibili da 50 a 1000A

In nessun caso EO Charging o Jam-M saranno responsabili per eventuali perdite, costi o danni conseguenti all'utilizzo e / o all'abuso dei nostri prodotti hardware o software, con la sola eccezione ciò sia causato da difetti di produzione..

Termini della garanzia www.eocharging.com/s/EO-Warranty.pdf ©2018 EO Charging.

Tutti i diritti riservati.

Progettato e costruito in United Kingdom.

Distribuito in Italia da Jam-M S.r.l. (visita www.ecojamm.com)

Versione aggiornata al Gennaio-2019

